Boelm
WWW.BOELM.NL
*Ons aanbod maakt het verschil!*

# Montage instructie voor artikel 0645-630 en 0645-631.

## *Inleiding:*

Bij de productie van onze T3 bus maakte Volkswagen gebruik van 2 leveranciers voor de achterlichten, Ulo en Hella. Beide leveranciers leverden ook hun eigen lampdrager mee en deze zijn niet uitwisselbaar.

Ulo is het meest gebruikte merk en hiervan vind je 2e hands nog steeds veel lampdragers en achterlichtunits. De lampdragers van Hella zijn al lange tijd moeilijk te vinden als gebruikt onderdeel, laat staan nieuw. Belangrijke reden hiervoor is dat alle aftermarket lampen (Smoke, Helder, Zwart maar ook zoals origineel) gemaakt zijn op basis van de Hella units. Eigenaren van Ulo lampen moesten dus ook de juiste lampdragers erbij zien te vinden.

Nu zijn er eindelijk replica lamphouders beschikbaar voor zowel Hella als Ulo. Voor de Ulo zijn nu ook replica achterlichten beschikbaar (sept 2026).

## *Waarom deze handleiding:*

De nieuwe replica lamphouders zijn kwalitatief goed en zijn voorzien van een hele dikke pakking om vocht in de lampen te voorkomen. Nadeel is dat ze in nieuwstaat ontzettend lastig op de lampunit te krijgen zijn door deze nieuwe pakking. Er is een manier die het beste werkt en dat beschrijven we hier, naarmate de lampdragers ouder worden zal de- en montage makkelijker gaan omdat de pakking al die tijd is samengedrukt.

1) Leg de lamp uitgebouwd op een zachte ondergrond.
2) Zet de lampen over in de nieuwe drager of monteer nieuwe.
3) Leg de lampdrager achterop de lampunit zodat de lampen erin hangen.
4) Je monteert de lampdrager dmv het clicksysteem en begint aan de kant die grenst aan het serviceklepje, dus niet aan de kant van de richtingaangever (zie foto 2).
5) Als de lampdrager op de achterlichtunit ligt til je de lampdrager op aan de kant van het knipperlicht, zover dat de brede clip op de lampdrager onder de twee vasthoudbeugels van de lampunit zit (zie foto 3).
6) Duw de opstaande kant (Kant richting aangever) naar beneden net zo lang tot je een click hoort. De lamphouder zit nu correct gemonteerd (zie foto 3).
7) Monteer de stekker en schroef de lampunit in zijn geheel in de bus.
8) Demontage gaat op dezelfde manier in omgekeerde volgorde.

Boelm
WWW.BOELM.NL

*Ons aanbod maakt het verschil!*







